

PRODUKTINFORMATIONEN

Benzin-Stromaggregat Hahn & Sohn HGG11000E-EA3R ATS 5 Jahre Garantie

Benzingenerator mit einer Nennleistung von 8 kW, einer Maximalleistung von 8,5 kW, einer Spannung von 230 V und einem Kraftstofftankvolumen von 25 l. Ausgestattet mit einem R500-Motor mit elektrischem und manuellem Start sowie AVR...



PARAMETER

WERT

Kategorie	Benzin-Stromaggregate
Garantie	5 Jahre
Gewicht	104 kg
EAN	8594210231047
Motor	R500, Benzin, 4-Takt, OHV, Einzylinder, luftgekühlt
Hubraum	500 cm ³
Nennleistung	8 kW
Maximale Leistung	8,5 kW
Kraftstofftank	25 l

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch	≤374 g/kWh (ca. 3,0-3,5 l/h bei 50 % Last)
Öffnungszeiten	7 h
Ölvolumen	1 l
Ausgangsspannung	220 / 230 / 240 V
Frequenz	50 Hz
Abmessungen (L × B × H)	697 × 554 × 549 mm
Geräuschpegel	97 dB (Lwa)

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/benzinova-elektrocentrala-hahn-sohn-hgg11000e-ea3r-ats/>