

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Benzin-Stromaggregat HGG 5500 X-H 5 Jahre Garantie

Beliebter Benzingenerator, der sich auch für Baustellen eignet, mit einer Leistung von 5,5 kW und einer Ausgangsspannung von 230 V. Zuverlässiger Motor und großer Tank



PARAMETER	WERT
Kategorie	Benzin-Stromaggregate
Garantie	5 Jahre
Gewicht	79 kg
EAN	8594210230163
Anlasser	Manuell
Kapazität des Kraftstofftanks des Stromaggregats	18 l
Maximale Leistung des Stromaggregats	5,5 kW
Nennleistung des Stromaggregats	5 kW
Spannung	230 V
Nennstrom, A	21,7

PARAMETER	WERT
Frequenz, Hz	50
Geräuschpegel, dB(A)	96
Steckdosen	2 x 230V (16A)
Spannungsregelung	AVR
Motortyp	Einzyylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV
Hubraum, cm ³	389
Volumen des Öltanks, l	1,1
Verbrauch bei 50 % Belastung, l/h	1,95
Betriebsdauer bei 50 % Leistung, h	9,2
Abmessungen, mm	675x485x500
Empfohlenes Kraftstoff	bleifreies Benzin Pb95 (E5)
Motorleistung, kW	8,2
Maximaler Kraftstoffverbrauch, l/Stunde	≤4.1
Schutzklasse	IP 21

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-benzinova-elektrocentrala-hgg-5500-x-h/>